



# smartfox ÜBERSICHTS-DATENBLATT



TECHNISCHE DATEN	smartfox REG	smartfox light
Abmessungen [B/H/T]	162/110/65 mm [9TE]	90/110/65 mm [5TE]
Spannungsversorgung	3 x 230/400 VAC	3 x 230/400 VAC
Messung	1 x Direkt bis 80A	1 x Direkt bis 80A
Relaisausgang	4 x 6A/230VAC	-
Analogausgang	1x 0/4-20mA   1x0/1-10V	1 x 0/4-20mA
Speicherung der Daten	micro SD	micro SD
Schnittstellen	LAN 1x10 Mbps	-
Anzeige	Display 2x16 Stellen	Display 2x16 Stellen
zusätzliche Ausgänge	1 x 24VDC/max 200mA	1 x 24VDC/max 200mA
verfügbar ab	03/2013	05/2014
VK netto	auf Anfrage	auf Anfrage